



Matrice Mixer 8x8



La matrice mixer A4480 permet la gestion complète d'installation de grande taille. Les huit entrées ligne (dont deux micro/ligne) peuvent être mixées indépendamment sur chacune des huit sorties, permettant une flexibilité totale de diffusion sur huit zones.

L'écran LCD intégré permet une gestion simple et rapide de chaque zone, à l'aide des boutons en façade. De plus chaque zone peut être contrôlée localement à l'aide d'un écran tactile (optionnel). Le système supporte aussi la fonction d'appel avec console optionnelle, la fonction d'alerte / évacuation, et une entrée prioritaire d'urgence.

Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

Spécifications

- 8 entrées ligne dont 2 avec en plus entrée micro et alimentation phantom
- 8 sorties symétriques
- réglage de sensibilité des entrées 3mV-0,7v
- ajustement de volume/aigu/grave individuel pour chaque sortie
- entrée prioritaire d'urgence
- générateur d'alerte / évacuation
- 4 presets programmables
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

Contrôle

- écrans tactiles par zone
- boutons de sélection et écran LCD en façade
- DIP switches en face arrière

Caractéristiques

- entrées : RCA + 2x XLR avec alimentation phantom
- sorties : XLR
- contrôle : 10x RJ45 pour écrans tactiles et consoles
- dimensions 483 x 88 x 155mm (2U)
- poids : 4kg

Options

- console d'appel 8 zones
- écran LCD de zone (blanc ou noir)

